

Rýchly spôsob programovania čítačky CRYPTON-ZKTECO SA-X6 :

- nastavenie administrátora * **# 1234 # administrátorský odtlačok (3 krát) *** (každé ďalšie programovanie uskutočňujete cez administrátorský odtlačok, kód 1234 už nebude možné použiť)
- pridanie odtlačku jednotlivo prvý užívateľ * **# odtlačok administrátora # kód užívateľa (3 miestne napríklad 001) # načítanie odtlačku 3x ***
- pridanie odtlačku jednotlivo druhý užívateľ * **# odtlačok administrátora # kód užívateľa (3 miestne napríklad 002) # načítanie odtlačku 3x ***
- pridanie odtlačku viac užívateľov * **# odtlačok administrátora # kód užívateľa (3 miestne 003) # načítanie odtlačku prvý užívateľ 3x # načítanie odtlačku druhý užívateľ 3x # načítanie odtlačku tretí užívateľ ... po poslednom užívateľovi stlačte *** (užívateľov adresuje samo)
- pridanie čipu jednotlivo * **# odtlačok administrátora # kód užívateľa (3 miestne 001) # načítanie čipu ***
- pridanie viacerých čipov * **# odtlačok administrátora # kód užívateľa (3 miestne 001) # načítanie čipu 1 # načítanie čipu 2 # načítanie čipu 3 # načítanie čipu 4 # načítanie čipu 5 # načítanie čipu 6 * po poslednom užívateľovi stlačte *** (užívateľov adresuje samo)
- pridanie kódu otvárania dverí * **# odtlačok administrátora 3 1 PIN kód (1-8 znakov) # PIN kód (pre overenie, zadáva sa rovnaký PIN ako prvý krát) # ***
Príklad * # odtlačok administrátora 3 1 8888 # 8888 # *
Test kódu 8888# zámok sa otvorí
- Odstránenie všetkých užívateľov: * **# odtlačok administrátora # 9 # ***
- **Reset do továrnych nastavení:** na zadnej strane zariadenia stlačte temper (biely gombík) a držte stlačený , odpojte zariadenie od napájania a stále držte temper, zapnite zariadenie do napájania a pustite temper , nechajte zariadenie cca 1 minútu až kým budete počuť písknutie, znova stlačte na zadnej strane temper 3 krát po sebe (musíte stihnúť do 30 sekúnd), každé stlačenie bude doprevádzané písknutím. Po treťom stlačení tempera budete počuť dlhé písknutie a jednotka sa resetuje do továrnych nastavení .

Inštruktážne video:

<https://www.youtube.com/watch?v=oDa9QIzW3Gs>



www.videozvoncek.sk
KAMEROVÉ SYSTÉMY | VIDEOZVOČEKY | PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY